



# PSS 40A.3.3

## КОМУТАТОР ЖИВЛЕННЯ

### ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Малі габарити та вага

Велика потужність комутації

Зручність монтажу

Помірна ціна

Проста та надійна конструкція

Комутатор живлення PSS 40A.3.3 призначений для підключення як обладнання радіозв'язку Harris, так і іншого радіообладнання до одного з двох незалежних джерел живлення. Одним рухом апаратура перемикається з зовнішньої (промислової) мережі живлення на бортову, що скорочує час згортання/розгортання командно-штабних машин. Комутатор розрахований на експлуатацію в захищених від атмосферних опадів місцях та може встановлюватися на горизонтальну або вертикальну поверхні всередині автомобіля, бронемашини або в приміщенні. Має світлодіод індикації наявності напруги на виході комутатора. Простий у монтажі та експлуатації – не потребує спеціальної підготовки користувача.

### ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діапазон напруги комутації	До 220В змінного струму До 36В постійного струму
Максимальний струм комутації	30 А
Кількість положень	3
Кількість контактних груп	3
Діаметр кабелів для підключення	9÷17 мм

### ПАРАМЕТРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Зносостійкість	2x10 <sup>5</sup> циклів
Діапазон робочих температур	Від -25° С до +65° С
<b>ФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ</b>	
Габарити	180 x 140 x 110 мм
Маса	1.1 кг

**Примітка:** Всі параметри вказані для номінальної напруги живлення блока 13,8 В при температурі навколишнього середовища + 25°С. Зовнішній вигляд виробу може відрізнятися в залежності від специфіки використання.

### ТОВ Константа Армор

Константа Армор є виробничим підрозділом та дочірнім підприємством компанії ТОВ Радіосатком Груп. Місія компанії – розробка та виготовлення необхідного обладнання і комплектуючих для ефективного використання обладнання Harris в Україні. Також Константа Армор виробляє додаткові інсталяційні комплекти для встановлення та монтажу в рамках контрактів міжнародної технічної допомоги.

03067 м. Київ, вул. Машинобудівна 37, оф. 115  
Тел./факс: +38 044 351-17-89  
Тел.: +38 044 456-74-11  
E-mail: info@constarmor.com

**КОНСТАНТА**  
**АРМОР**